

# L475J6100

CONMUTADOR ESPECIAL BYPASS LD 3P+6P 63A CON SOLAPAMIENTO DE CONTACTOS + AUX

**Código**

009L475J6100

**Descripción de producto**

Conmutador especial LD bypass de 3+6 polos 63A con solapamiento de contactos + contacto auxiliar. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 107x182x110. Conexión por bornes de jaula 16-35 mm<sup>2</sup>. Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 3                       |
| Auxiliar                         | 1NO                     |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 63 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 63/63 A (415 V)   |
|                                          | 63/63 A (500 V)   |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)      |
|                                          | 8 kA (500 V)      |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690               |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600               |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 22 kW (3x230 V)   |
|                                          | 45 kW (3x415 V)   |
|                                          | 45 kW (3x500 V)   |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 18,5 kW (3x230 V) |
|                                          | 37 kW (3x415 V)   |
|                                          | 45 kW (3x500 V)   |
| Carga de motores AC-23A                  | 18,5 kW (3x230 V) |
|                                          | 30 kW (3x415 V)   |
|                                          | 37 kW (3x500 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3       |

## Conexión

| n.º de ref. | L1 |    | F  |   | L2 |    | L3 |    | G  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 475J        | 1  | 3  | 5  | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| Coaxial     | A  | S1 | S2 |   |    | B  | C  | S3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|             | 2  | 4  | 6  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 1- I        | X  |    | X  | X | X  |    | X  | X  |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 2- I + AUX  | X  |    | X  | X | X  |    | X  | X  |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 3- I+II+AUX | X  | X  | X  | X |    | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 4- II+AUX   |    | X  |    |   |    | X  |    |    | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 5-          |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 6-          |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 7-          |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 8-          |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 9-          |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 10-         |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 11-         |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
| 12-         |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |

X contacto cerrado

X contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción

↶ retorno de la última posición a la anterior



## Dimensiones

