



- 1 Indicador horario
- 2 Conmutador manual (Auto / Fix ON)
- 3 Pestaña

- 1 Time setting
- 2 Hand switch (Auto / Fix ON)
- 3 Tab


Esquema de conexión Connection diagram



Capacidad de conexión Connection capacity

	mm ² 0,2-4 AWG 30-12
	mm ² 0,2-2,5 AWG 30-12
	mm ² 0,2-2,5 AWG 30-12

Dimensiones Dimensions



Montaje

- Sobre carril DIN

Características eléctricas

- Alimentación: 220-240 50/60Hz
- Consumo: 1 VA
- Poder de corte contactos de salida:
 - Carga resistiva 15 A
 - Lámpara incandescente 1000 W
 - Carga Inductiva $\cos\phi=0,6$ 4A
- Reserva: 100 h

Características de funcionamiento

- Conmutador manual: Modo automático y fijo encendido
- Canales: 1
- Ciclo: 24 horas
- Maniobra mínima: 15 minutos

Características generales

- Número de módulos: 1
- Temperatura: -10°C +50°C
- Humedad ambiental: max 85%
- Peso: 70g
- IP: 20

Assembly

- Snap on DIN rail

Electrical specifications

- Supply: 220-240 50/60Hz
- Consumption: 1 VA
- Switching capacity:
 - Resistive load 15 A
 - Load incandescent bulb 1000 W
 - Inductive load $\cos\phi=0,6$ 4A
- Power reserve: 100 h

Operating data

- Hand switch: Automatic mode, Fix On
- Channels: 1
- Cycle: 24 hours
- Shortest switching time: 15 minutes

General data

- Number of modules: 1
- Temperature: -10°C +50°C
- Ambient humidity: max 85%
- Weight: 70g
- IP: 20



Funcionamiento / Operation

Programación / Programming

Desplazar las pestañas hacia la derecha para el encendido a las horas deseadas, cada pestaña representa 15 minutos.

Pull the tabs to the right to switch on at the desired times, each tab represents 15 minutes.

OFF ← → ON



Puesta en hora / Time setting

Avanzar la hora hasta alcanzar la hora actual en el indicador horario del dispositivo.

Move the time forward until the current time is displayed on the time device time setting.

Conmutador manual / Hand switch

Posición Auto: Funcionamiento conforme la programación realizada.

Auto position: Operation according to programming.

Posición encendido permanente: Encendido permanente.

Permanently On Position: Permanently On.

Reserva / Reserve

El interruptor horario empieza a funcionar 20 minutos después de conectarse a la red eléctrica. Tras unas 72 horas de funcionamiento, el interruptor horario alcanza su reserva de carga completa de 100 horas.

The time switch will start operating approximately 20 minutes after connecting the mains.

After 72 hours of working the time switch reaches its complete charge reserve of 100 hours.



-10/+60° C max
+14/+140° F max

