

L475J7100

CONMUTADOR ESPECIAL BYPASS LD 3P+6P 100A CON SOLAPAMIENTO DE CONTACTOS + AUX

Código

009L475J7100

Descripción de producto

Conmutador especial LD bypass de 3+6 polos 100A con solapamiento de contactos + contacto auxiliar. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 175x200x110. Conexión por bornes de jaula 16-35 mm². Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	3
Auxiliar	1NO
Intensidad de empleo (Ie)	100
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V)
	100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V)
	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

n.º de ref. 475J Coaxial	L1 1 3 ○		F 5 7 ○		E 9 11 ○		L2 13 15 ○		L3 17 19 ○		G 21 23 ○		25 27 ○		29 31 ○		33 35 ○		37 39 ○		41 43 ○		45 47 ○		
	A 2 4 ○		S1 6 8 ○		S2 10 12 ○		B 14 16 ○		C 18 20 ○		S3 22 24 ○		26 28 ○		30 32 ○		34 36 ○		38 40 ○		42 44 ○		46 48 ○		
1- I	X		X	X			X	X			X														
2- I + AUX	X		X	X			X	X			X	X													
3- I+II+AUX	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X													
4- II+AUX		X					X			X			X												
5-																									
6-																									
7-																									
8-																									
9-																									
10-																									
11-																									
12-																									
X contacto cerrado		X contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción										 retorno de la última posición a la anterior													



Dimensiones

