

YL5617101

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 2P 100A. 12V DC

Código	007YL5617101
EAN	8430892213608
	Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 100A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior

Descripción de producto

bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm2.

Datos logísticos

24.00 109.01.000	
Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Datos técnicos	
Polos	2
Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (le)	100 A
Intensidad térmica al aire (lth)	100 A
Sección del conductor	16-50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2250 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	56
Alimentación	12V DC

