

## YL8616301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 2P 63A. 80-230VAC

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 007YL8616301  |
| <b>EAN</b>    | 8430892333191 |

---

### Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 63A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexión por bornes de jaula para cables de 16-50mm<sup>2</sup>.

---

**Datos logísticos**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |

**Datos técnicos**

|              |            |
|--------------|------------|
| Polos        | 2          |
| Y5 Tipo      | 86         |
| Alimentación | 80-230V AC |

**Conexión**

