

## YL8619301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 2P 125A. 80-230V AC

**Código**

007YL8619301

**EAN**

8430892333313

---

### Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 125A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm<sup>2</sup>.

---

**Datos logísticos**

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

**Datos técnicos**

Polos	2
Y5 Tipo	86
Alimentación	80-230V AC

**Conexión**

