

# A238B1000

CONMUTADOR ESPECIAL 16A.D0

**Código**

009A238B1000

**Descripción de producto**

Conmutador de levas especial, sin carátula ni mando. 16A. Tamaño D0. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm<sup>2</sup>. Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.135    |
| Alto embalaje (mm)       | 82       |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 50       |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Intensidad de empleo (Ie)        | 16 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 20 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 10                      |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 1,6 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M4                      |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                     |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                              |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                                                                                                                                                              |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 4 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                            |
| Carga de motores AC-23A                  | 3 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| UL 508 Manual motor controller           | 1,5 hp 1-fase (110-120 V)<br>2 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>5 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                            |
| Tipo de mando                            | Directo                                                                                                                                                          |

## Conexión


| n.º de ref. | 1 | 3 | 5 | 7 | 9  | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
|-------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 238B        | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |

|        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1- 1   | X |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- 2   |   | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- 3   |   |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- 4   |   |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- 5   | X | X |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- 6   | X |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- 7   | X |   |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8- 8   |   | X | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9- 9   |   | X |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10- 10 |   |   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11- 11 | X | X | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12- 12 | X | X |   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X contacto cerrado
 X contacto cerrado en varias posiciones sin interrupción
 ↶ retorno de la última posición a la anterior



- Salida de eje: 30 mm

## Dimensiones

