

## AB5526126

INTERRUPTOR 3 P.63A CON BOBINA MINIMA 230 V AC



Código

009AB5526126

EAN

8430892157438

---

## Datos logísticos

---

Código arancelario TARIC

85365080

## Datos técnicos

---

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Polos</b>                            | 3                       |
| <b>Intensidad de empleo (Ie)</b>        | 63 A                    |
| <b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b> | 70 A                    |
| <b>Cable flexible</b>                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| <b>Par de apriete</b>                   | 3,5 Nm                  |
| <b>Tornillos de conexión</b>            | M8                      |

Terminal



|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>            | 63/63 A (415 V)     |
|   | 63/63 A (500 V)     |
| <b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b> | 8 kA (415 V)        |
|   | 8 kA (500 V)        |
| <b>Tensión de aislamiento (V~)</b>              | 690                 |
| <b>Tensión de aislamiento (V...)</b>            | 600                 |
| <b>Cargas resistivas AC-21A</b>                 | 22 kW (3x230 V)     |
|   | 45 kW (3x415 V)     |
|   | 45 kW (3x500 V)     |
| <b>Cargas mixtas AC-22A</b>                     | 18,5 kW (3x230 V)   |
|   | 37 kW (3x415 V)     |
|   | 45 kW (3x500 V)     |
| <b>Carga de motores AC-23A</b>                  | 18,5 kW (3x230 V)   |
|   | 30 kW (3x415 V)     |
|   | 37 kW (3x500 V)     |
| <b>Tipo de mando</b>                            | Bloqueable candados |

Conexión

