

## AI5602000

CONMUTADOR 1P 25A.D0 MANDO FIJACION POR TORNILLO



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Código</b>                  | 009AI5602000   |
| <b>EAN</b>                     | 8430892149228  |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de levas con mando fijación por tornillos, IP20 con carátula 1-0-2 color negro 48x48 para fijación panel. 1 polos 25A.Tamaño D0. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 82       |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 50       |

## Datos técnicos


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 1                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 25 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 25 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 10                      |
| Hilo rígido                      | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 1,6 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M4                      |

Terminal



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)         |
|  | 25/25 A (500 V)         |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)            |
|  | 6 kA (500 V)            |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                     |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 400                     |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 7,5 kW (3x230 V)        |
|  | 15 kW (3x415 V)         |
|  | 18,5 kW (3x500 V)       |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)        |
|  | 15 kW (3x415 V)         |
|  | 18,5 kW (3x500 V)       |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)        |
|  | 7,5 kW (3x415 V)        |
|  | 11 kW (3x500 V)         |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V) |
|  | 3 hp 1-fase (220-240 V) |
|  | 2 hp 3-fase (220-240 V) |
|  | 3 hp 3-fase (380-415 V) |
|  | 5 hp 3-fase (440-480 V) |
|  | 7 hp 3-fase (550-600 V) |
|  | Norma                   |
| Tipo de mando                            | Directo                 |

## Conexión



## Dimensiones

