

A-562712L2

CONMUTADOR LUMINOSO ROJO/VERDE 24V DC 3P 100A



| | |
|--------------------------------|---|
| Código | 009A-562712L2 |
| EAN | 8430892276207 |
| Descripción de producto | Conmutador de levas luminoso por posiciones 24vdc , IP20 con carátula 1-0-2 color negro 1" led verde, "0" led rojo, "2" led verde, 64x64 para fijación panel. 3 polo 100A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5." |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Intensidad de empleo (Ie) | 100 |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 100 A |
| Sección de cable (AWG) | 16 - 1 |
| Cable flexible | 16 - 50 mm ² |
| Par de apriete | 3,5 Nm |
| Tornillos de conexión | M8 |

Terminal



| | |
|--|--|
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 100/100 A (415 V) 100/100 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V) 8 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 75 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 55 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 22 kW (3x230 V) 37 kW (3x415 V) 45 kW (3x500 V) |
| UL 508 Manual motor controller | 10 hp 1-fase (110-120 V) 15 hp 1-fase (220-240 V) 25 hp 3-fase (220-240 V) 30 hp 3-fase (380-415 V) 40 hp 3-fase (440-480 V) 50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma | IEC 60947-3 UL 508 |

Conexión

| | | | | |
|-----|----|---|---|---|
| 11 | 12 | | | X |
| 9 | 10 | X | | |
| 7 | 8 | | | X |
| 5 | 6 | X | | |
| 3 | 4 | | | X |
| 1 | 2 | X | | |
| 562 | | 1 | 0 | 2 |

