RF02NI-400

RELE CONTROL SECUENCIA, FALLO FASE,VARIACION DE TENSION INMEDIATO 3F +N - 400V

Código	002RF02NI-400
EAN	8430892204774
Descripción de producto	Relé de control de secuencia, fallo de fase y variación de voltaje, tensión de alimentación de 230V AC 50/60Hz entre fases y neutro (±20%), detección de fallo de fase, detección de variación de tensión de cualquier fase regulable de ±5% a ±20% y detección de secuencia de fases incorrecta, desconexión a la detección de fallo para la protección de receptores eléctricos mediante relé conmutado, poder de corte 8A /250V AC Cos?=1, tiempo de desconexión frente a variaciones de tensión regulable de 0,1 a 10 segundos, tiempo de desconexión frente a secuencias incorrectas o fallo de fase 0,1 segundos, rearme inmediato (0,1 segundos aprox.), leds de señalización para visualizar estado de la red, 2 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

Datos técnicos

Norma	IEC 60255-27 IEC 6100-6-3