

## RF03I-400

RELE CONTROL SECUENCIA, FALLO Y DESEQUILIBRIO FASES INMEDIATO 3F 400VAC



**Código**

002RF03I-400

**EAN**

8430892118149

**Descripción de producto**

Relé de control de secuencia, fallo y desequilibrio de fase, tensión de alimentación de 400V AC 50/60Hz III ( $\pm 20\%$ ), detección de fallo de fase por caída de tensión de 160V AC, detección de desequilibrio de tensión entre fases regulable de  $\pm 5\%$  a  $\pm 20\%$  y detección de secuencia de fases incorrecta, desconexión a la detección de fallo para la protección de receptores eléctricos mediante relé conmutado, poder de corte 8A /250V AC Cos $\phi$ =1, tiempo de desconexión frente a variaciones de tensión regulable de 0,1 a 10 segundos, tiempo de desconexión frente a secuencias incorrectas o fallo de fase 0,1 segundos, rearme inmediato (0,1 segundos aprox.), leds de señalización para visualizar estado de la red, 2 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

**Datos técnicos**

---

Norma

IEC 60255-27

IEC 6100-6-3

---