

CA024320P

CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACIÓN 4P 3200A PROT. SOBRETENSIONES



Código 007CA024320P

EAN 8430892214568

Descripción de producto

Cuadro de transferencia automática 4P 3200A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño2200x1000x1000 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP55. Entradas de las fuentes de suministro por la parte inferior y conexión a embarrado conectado a la parte inferior del conmutador. Salida a carga por la parte inferior del conjunto mediante sistema de embarrado conectado a la parte superior de conmutador. Embarrados de doble salida 100x10 con agujero. Conexionado de embarrado de cada fase para 4 cables (2 por salida) de 300mm, conexión terminales M16. Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Pantalla transparente de protección contra los contactos accidentales. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensiones con protector Clase II In=20kA Imax=40kA

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Datos técnicos

Norma	IEC 61439-2
Tipo de transferencia	R-G

Dimensiones



