

Y-5634101

CONMUTADOR MOTORIZADO 1-0-2 4P 40A ENTRADA SUPERIOR. 12V DC



Código	007Y-5634101
EAN	8430892196802

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 4 polos 40A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D1 dimensiones 135x140x80, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm².

Dimensiones

