# YL8616301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 2P 63A. 80-230VAC

| | |
|---|---|
| **Código** | 007YL8616301 |
| **EAN** | 8430892333191 |
| **Descripción de producto** | Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 63A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm2. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 2 |
| **Y5 Tipo** | 86 |
| **Alimentación** | 80-230V AC |

## Conexión

