

YL8616301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 2P 63A. 80-230VAC

Código	007YL8616301
EAN	8430892333191

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 63A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexión por bornes de jaula para cables de 16-50mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Datos técnicos

Polos	2
Y5 Tipo	86
Alimentación	80-230V AC

Conexión

