

YL8617101

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 2P 100A. 12V DC

Código 007YL8617101

EAN 8430892333245

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 100A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Datos técnicos	
Polos	2
Y5 Tipo	86
Alimentación	12V DC

