

# YL861C301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 2P 250A. 80-230VAC

**Código**

007YL861C301

**EAN**

8430892333498

**Descripción de producto**

Comutador motorizado 1-0-2 de 2 polos 250A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D3 dimensiones 185x195x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexión sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm<sup>2</sup>.

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

## Datos técnicos

Polos	2
Y5 Tipo	86
Alimentación	80-230V AC

## Conexión

