

## A-5539Tzs4

INTERRUPTOR SEÑAL TRICOLOR + ZUMB. 400V 4P 125A



**Código**

009A-5539Tzs4

**EAN**

8430892276023

---

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Intensidad de empleo (Ie)        | 125 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 125 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 125/100 A (415 V)        |
|  | 125/100 A (500 V)        |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)             |
|  | 8 kA (500 V)             |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                      |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                      |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 37 kW (3x230 V)          |
|  | 75 kW (3x415 V)          |
|  | 90 kW (3x500 V)          |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 37 kW (3x230 V)          |
|  | 55 kW (3x415 V)          |
|  | 75 kW (3x500 V)          |
| Carga de motores AC-23A                  | 30 kW (3x230 V)          |
|  | 55 kW (3x415 V)          |
|  | 55 kW (3x500 V)          |
| UL 508 Manual motor controller           | 10 hp 1-fase (110-120 V) |
|  | 15 hp 1-fase (220-240 V) |
|  | 25 hp 3-fase (220-240 V) |
|  | 30 hp 3-fase (380-415 V) |
|  | 40 hp 3-fase (440-480 V) |
|  | 50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508    |

Conexión

---

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 7   | 8 |   | X |
| 5   | 6 |   | X |
| 3   | 4 |   | X |
| 1   | 2 |   | X |
| 553 |   |   |   |
|     |   | 0 | 1 |

