

Y-5804301

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código	007Y-5804301
EAN	8430892257664

Descripción de producto

Comutador selector de fase 40A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x126x80, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del comutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3
Alimentación	80-230V AC