

Y-5805301

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código	007Y-5805301
EAN	8430892257671
Descripción de producto	Conmutador selector de fase 63A AC22 con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x126x80, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Datos técnicos	
Norma	IEC 60947-3