

## YL3927301

CONMUTADOR MOTOR.MULTIFUE. 3P 100A 230VAC



**Código**

007YL3927301

**EAN**

8430892250979

**Descripción de producto**

Conmutador motorizado 3 fuentes 1-0-2-3 de 3 polos 100A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x193x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm<sup>2</sup>.


## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

## Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	100 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección del conductor	16-50 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2250 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	39
Alimentación	80-230V AC

## Conexión

		392																C. Aux			
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	22	24	26	28		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20										
M	1	X			X			X				X									
	0																				
G1	2		X			X			X				X					X			
G2	3			X			X			X											