

# YL6117301

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO



Código

007YL6117301

EAN

8430892257695

Descripción de producto

Comutador selector de fase 100A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x172x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del comutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm<sup>2</sup>.

## Datos logísticos

**Código arancelario TARIC** 85365080  
**Código Etim** EC000216

## Datos técnicos

<b>Norma</b>	IEC 60947-3
<b>Y5 Tipo</b>	61
<b>Alimentación</b>	80-230V AC

## Conexión

