

YL611A301

SELECTOR DE FASES MOTORIZADO

Código

007YL611A301

EAN

8430892257718

Descripción de producto

Conmutador selector de fase 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x205x113, incluye contacto auxiliar por posición de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Código Etim

EC000216

Datos técnicos

Norma

IEC 60947-3

Y5 Tipo

61

Alimentación

80-230V AC

Conexión

