

## RF01A-230

RELE CONTROL SECUENCIA Y FALLO FASE AJUSTABLE RED 3F-230V



<b>Código</b>	002RF01A-230
<b>EAN</b>	8430892146524
<b>Descripción de producto</b>	Relé de control de secuencia y fallo de fase, tensión de alimentación de 150-250V AC 50/60Hz III, detección de secuencia de fases incorrecta, detección de fallo de fase por caída de tensión entre fases ajustable de 150 a 250V, desconexión a la detección de fallo para la protección de receptores eléctricos mediante relé conmutado, poder de corte 8A /250V AC Cos $\phi$ =1, tiempo de desconexión y rearme de 0,1 segundos, leds de señalización para visualizar estado de la red, 2 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

**Datos técnicos**

---

Norma

IEC 60255-27

IEC 6100-6-3

---