RF01A-400

RELE CONTROL SECUENCIA Y FALLO FASE AJUSTABLE RED 3F-400V



Código	002RF01A-400
EAN	8430892146531
Descripción de producto	Relé de control de secuencia y fallo de fase, tensión de alimentación de 300-440V AC 50/60Hz III, detección de secuencia de fases incorrecta, detección de fallo de fase por caída de tensión entre fases ajustable de 300 a 440V, desconexión a la detección de fallo para la protección de receptores eléctricos mediante relé conmutado, poder de corte 8A /250V AC Cos?=1, tiempo de desconexión y rearme de 0,1 segundos, leds de señalización para visualizar estado de la red, 2 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

Datos técnicos

Norma	IEC 60255-27 IEC 6100-6-3