

## RF02-230

RELE CONTROL SECUENCIA, FALLO FASE, VARIACION DE TENSION 3F - 230V



<b>Código</b>	002RF02-230
<b>EAN</b>	8430892150576

### Descripción de producto

Relé de control de secuencia, fallo de fase y variación de voltaje, tensión de alimentación de 230V AC 50/60Hz III ( $\pm 20\%$ ), detección de fallo de fase, detección de variación de tensión de cualquier fase regulable de  $\pm 5\%$  a  $\pm 20\%$  y detección de secuencia de fases incorrecta, desconexión a la detección de fallo para la protección de receptores eléctricos mediante relé conmutado, poder de corte 8A /250V AC  $\text{Cos}\phi=1$ , tiempo de desconexión frente a variaciones de tensión regulable de 0,1 a 10 segundos, tiempo de desconexión frente a secuencias incorrectas o fallo de fase 0,1 segundos, rearme automático después de 3 minutos de tensión comprendida dentro del intervalo pre-seleccionado, leds de señalización para visualizar estado de la red, 2 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

**Datos técnicos**

---

Norma

IEC 60255-27

IEC 6100-6-3

---